

Lichtbesturing

snelzoekkaart

aanwezigheidsmelders

Detectie													
Artikelnummer	871500	871505	871510	871520	871540	871543	871545	871548	871550	871555	871556	871557	871562
Type nummer	AWD-230-I5	AWD-230-V5	AWD-230-V10	AWD-230I-1-10V	AWD-S24V10	AWD-S-24V-10SL	AWD-S24V-5-SHOP	AWD-24V-5SL	AWD-S-24V-I5	AWD-S-24-V5	AWD-S24VAC/DC	AWD-S24VI-10V	AWD-PRI-1-10V
Artikelnummer groothandel													
Prijs groothandel													

Montagewijze													
plafond INbouw	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
OPbouw	OP zie acc.	OP zie acc.	OP zie acc.	OP zie acc.	OP zie acc.	OP zie acc.	OP zie acc.	OP zie acc.	OP zie acc.	OP zie acc.	OP zie acc.	OP zie acc.	OP zie acc.
Detectie													
Detectiehoek	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
Montage hoogte	2,5 m.	2,5 m.	2,6 m.	2,5 m.	2,6 m.	2,6 m.	2,5 m.	2,5 m.	2,5 m.	2,5 m.	2,5 m.	2,5 m.	2,5 m.
Detectiebereik meter	5,6 x 7 m.	5,6 x 7 m.	6,2 x 7,8 m.	5,6 x 7 m.	6,2 x 7,8 m.	6,2 x 7,8 m.	5,6 x 7 m.	5,6 x 7 m.	5,6 x 7 m.	5,6 x 7 m.	5,6 x 7 m.	5,6 x 7 m.	5,6 x 7 m.
Montage hoogte max	5 m.	5 m.	10 m.	5 m.	10 m.	10 m.	5 m.	5 m.	5 m.	5 m.	5 m.	5 m.	5 m.
Detectiebereik meter max. hoogte	7,2 x 9 m.	7,2 x 9 m.	15 x 15,7 m.	7,2 x 9 m.	15 x 15,7 m.	15 x 15,7 m.	7,2 x 9 m.	7,2 x 9 m.	7,2 x 9 m.	7,2 x 9 m.	7,2 x 9 m.	7,2 x 9 m.	7,2 x 9 m.
Electrische aansluiting													
Aansluit Spanningsbereik	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	10,8 - 28 Vdc	10,8 - 28 Vdc	10,8 - 28 Vdc	10,8 - 28 Vdc	10,8 - 28 Vdc	10,8 - 28 Vdc	10,8 - 28 Vdc	10,8 - 28 Vdc	10,8 - 28 Vdc
Maakcontact / max24VDC	●	●	●	●	NPN open coll.	-	NPN open coll.	-	NPN open coll.	NPN open coll.	NPN open coll.	NPN open coll.	NPN open coll.
Dimfunctie 1-10V / daglichtsturing	-	-	-	10mA	-	-	10mA	-	-	-	-	10mA	10mA
Dimfunctie 0-10V / daglichtsturing		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1mA
Schakelen													
Ohmse belasting	2300 VA	2300 VA	2300 VA	2300 VA	30mA	-	30mA	-	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA
Inductief Parallel Gecomp. belasting	2300 VA	2300 VA	2300 VA	2300 VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Max. aantal hoogfrequente EVSA's	17	17	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Led verlichting	1000 VA	1000 VA	1000 VA	1000 VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geschikt voor 24 Vac bus (Priva)	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	●
Diversen													
IP waarde	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Max. aantal aan te sluiten sensoren	-	-	-	-	30	29	30	-	-	-	-	-	-
Luxinstelling	100 - 1000 lux	onafhankelijk	onafhankelijk	100 - 1000 lux	-	-	-	-	100 - 1000 lux	-	-	100 - 1000 lux	-
Tijdsinstelling lux afhankelijk relais	10 sec - 14 min	10 min	10 min	10 sec - 14 min	10 min vast	-	10 sec - 14 min	-	10 sec - 14 min	10 min vast	10 min vast	10 sec - 14 min	10 sec vast
Inbouwmaat sensor	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm

Accessoires													
master sensor	●	●	●	●	●	871540	●	871545	871545	871545	●	871545	●
slave sensor	-	-	-	871548	871543	●	871548	●	-	-	-	-	-
los schakelblok	-	-	-	-	871567	-	871569 / 871570	-	871567	871567	871567	871569 / 871570	871569 / 871570
sensor verdeelsteker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aansluitkabel 5m 2 x RJ12	-	-	-	-	871600	871600	871600	871600	871600	871600	871600	871600	871600
Aansluitkabel 10m 2 x RJ12	-	-	-	-	871605	871605	871605	871605	871605	871605	871605	871605	871605
T splitter RJ 12 koppelen van Slave sensoren	-	-	-	-	183407	183407	183407	183407	183407	183407	183407	183407	183407
Aansluitadapter 2 x Wieland GST18	871525	871525	871525	871525	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aansluitadapter 2 x Winsta	871524	871524	871524	871524	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opbouwhuis vierkant + montageraam	-	-	-	-	871585 + 871580	871585 + 871580	871585 + 871580	871585 + 871580	871585 + 871580	871585 + 871580	871585 + 871580	871585 + 871580	871585 + 871580
Opbouwhuis rond [niet geschikt i.c.m.871559]	871583	871583	871583	871583	871583	871583	871583	871583	871583	871583	871583	871583	871583
Inbouw montage ring	871587	871587	871587	871587	871587	871587	871587	871587	871587	871587	871587	871587	871587
aansluitsteker 230V 3 polig zonder trekontlasting niet geschikt i.c.m. opbouwhuis 871585"	871558	871558	871558	871558	-	-	-	-	-	-	-	-	-
aansluitsteker 230V 3 polig met trekontlasting niet geschikt i.c.m. opbouwhuis 871583/585"	871559	871559	871559	871559	-	-	-	-	-	-	-	-	-
aansluitkabel 24V van RJ12 naar schroef	-	-	-	-	871575	871575	871575	871575	871575	871575	871575	871575	871575
aansluitsteker 1-10V	-	-	-	871521	871521	871521	871521	871521	871521	871521		871521	
Afstandbediening 1 kanaals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Afstandbediening 4 kanaals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lichtbesturing

snelzoekkaart

aanwezigheidsmelders

Lichtbesturing

snelzoekkaart

aanwezigheidsmelders

																									
Detectie	Passief Infrarood	Passief Infrarood	Passief Infrarood	Passief Infrarood	Passief Infrarood	Passief Infrarood	Passief Infrarood	Passief Infrarood	Passief Infrarood	Passief Infrarood	Passief Infrarood	Passief Infrarood	Passief Infrarood	Passief Infrarood	Passief Infrarood	Passief Infrarood	Passief Infrarood	Passief Infrarood	Ultrasoon	Ultrasoon	Ultrasoon	Radar			
Artikelnummer	870550	870940	870551	870942	870564	870569	870950	870580	870944	870946	870557	870960	870620	870965	870602	870604	870606	870560	870851	870850	870852	870880			
Type nummer	PLF-IB-PIR	PLF-IB-PIR-WI	PLF-IB-PIR/1U	PLF-IB-PIR1U-WI	PLF-IB-PIR/130	PLF-IB-PIR/Q	PLF-IB-PIR/Q-WI	PLF-IB-PIR/80	PLF-IB-PIR80WI2	PLF-IB-PIR80WI3	PLF-IOB-PIR-UNI	PLF-IOB-PIR-UWI	PLFUNI-PIR/30D2	PLFUNI-PIR30-WI	PLF-SSR-PIR/MIN	PLF-SSR-PIR/OV	PLF-SSR-PIR/45	PLF-OPB-PIR	PLF-IB-US	PLF-UNI-US-PIR	P2000-US-PIR	IB-RAD-UNI			
Artikelnummer groothandel																									
Prijs groothandel																									
Montagewijze																									
plafond IN bouw/ OP bouw	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN/OP	IN	IN/OP	IN	IN	IN	IN	OP	IN	IN/OP	OP	IN			
centaaldoos inbouw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	-	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-			
armatuur inbouw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●			
aansluiting sensor	4 aderig	4 aderig	4 aderig	4 aderig	4 aderig	RJ12	RJ12	RJ12	RJ12	RJ12	-	-	-	-	RJ12	RJ12	RJ12	-	RJ12	-	-	-			
Detectie																									
Detectiehoek	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°			
Montage hoogte	2,5 m.	2,5 m.	2,5 m.	2,5 m.	2,5 m.	2,5 m.	2,5 m.	2,5 m.	2,5 m.	2,5 m.	2,5 m.	2,5 m.	2,5 m.	2,5 m.	2,5 m.	2,5 m.	2,5 m.	2,5 m.	2,5 m.	2,5 m.	2,5 m.	2,5 m.			
Detectiebereik meter	6 m.	6 m.	6 m.	6 m.	6 m.	8 m.	8 m.	10 m.	10 m.	10 m.	7 m.	7 m.	30 m.	30 m.	5 m.	6 m.	7 m.	7 m.	-	-	-	-			
Detectieveld oppervlakte	30 m²	30 m²	30 m²	30 m²	30 m²	50 m²	50 m²	80 m²	80 m²	80 m²	40 m²	40 m²	700 m²	700 m²	20 m²	30 m²	40 m²	40 m²	56 m²	50 m²	64 m²	80 m²			
Montage hoogte max	5 m.	5 m.	5 m.	5 m.	5 m.	5 m.	5 m.	5 m.	5 m.	5 m.	3 m.	-	3 m.	3 m.	3 m.	5 m.	3 m.	5 m.	-	-	-	-			
Detectiebereik Ø max. hoogte	8 m.	8 m.	8 m.	8 m.	8 m.	8 m.	8 m.	20 m.	20 m.	20 m.	7 m.	-	30 m.	30 m.	-	11 m.	8 m.	10 m.	-	-	-	-			
Detectieveld oppervlakte max.	50 m²	50 m²	50 m²	50 m²	50 m²	50 m²	50 m²	315 m²	315 m²	315 m²	-	-	-	-	-	95 m²	50 m²	-	-	-	-	-			
Electrische aansluiting																									
Aansluit Spanningsbereik 50/60Hz	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	130 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	★ 220 - 240 Vac	★ 220 - 240 Vac	★ 220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac			
Maakcontact	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	★ ●	★ ●	★ ●	●	●	●	●	●			
Potentiaalvrij contact	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	★ -	★ -	★ -	●	●	-	-	-			
Dimfunctie 1-10V / daglichtsturing	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●	●	★ -	★ -	★ -	-	-	●	-	-			
Voorzien van Wieland snoeren	-	2 st.	-	2 st.	-	-	2 st.	-	2 st.	3 st.	-	2 st.	-	2 st.	★ -	★ -	★ -	-	-	-	-	-			
Schakelen																									
Ohmse belasting	2200 W	2200 W	2200 W	2200 W	1300 W	2000 W	2000 W	2200 W	2200 W	2200 W	2000 W	2000 W	2300 W	2300 W	★ 2000 W	★ 2000 W	★ 2000 W	2000 W	2000 W	2300 W	2000 W	1000 W			
Induct. parallel gecomp. belasting	1300VA /140µF	1300VA /140µF	1300VA /140µF	1300VA /140µF	500VA /100µF	900VA /100µF	900VA /100µF	1300VA /140µF	1300VA /140µF	1300VA /140µF	900VA /100µF	900VA /100µF	1000VA /100µF	1000VA /100µF	★ 900VA /100µF	★ 900VA /100µF	★ 900VA /100µF	900VA /100µF	900VA /100µF	900VA /100µF	900VA /100µF	160VA /20µF			
Max. aant. hoogfrequente EVSA's	16 st.	16 st.	16 st.	16 st.	10 st.	10 st.	10 st.	16 st.	16 st.	16 st.	10 st.	10 st.	15 st.	15 st.	★ 10 st.	★ 10 st.	★ 10 st.	10 st.	10 st.	15	10 st.	5 st.			
Led verlichting	1.000 VA	1.000 VA	1.000 VA	1.000 VA	300 VA	500 VA	500 VA	1000 VA	1000 VA	1000 VA	500 VA	500 VA	500 VA	500 VA	★ 500 VA	★ 500 VA	★ 500 VA	500 VA	500 VA	500 VA	500 VA	200 VA			
Diversen																									
IP waarde	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP20	IP20	IP40	IP40	IP40	IP40 bij opbouw	IP40 bij opbouw	IP44 bij opbouw	IP44 bij opbouw	IP44	IP40	IP40	IP40	IP40	IP20	IP44 bij opbouw	IP20			
Max. aantal aan te sluiten sensoren	2 st.	2 st.	2 st.	2 st.	2 st.	2 st.	2 st.	4 st. 2x 870589	4 st. 2x 870589	4 st. 2x 870589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Luxinstelling	5 - 10.000 lux	5 - 10.000 lux	5 - 10.000 lux	5 - 10.000 lux	5 - 10.000 lux	5 - 10.000 lux	5 - 10.000 lux	5 - 10.000 lux	5 - 10.000 lux	5 - 10.000 lux	5 - 10.000 lux	5 - 10.000 lux	10 - 2.000 lux	10 - 2.000 lux	-	-	-	10/30/100/400/1000 l	10-1.000 lux	10-1.000 lux	10-1.000 lux	10-1.000 lux			
Tijdsinstelling lux afhankelijk relais min	6 sec - 30 min	6 sec - 30 min	6 sec - 30 min	6 sec - 30 min	6 sec - 30 min	1 sec - 30 min	1 sec - 30 min	2 sec - 60 min	2 sec - 60 min	2 sec - 60 min	5 sec - 30 min	5 sec - 30 min	1 sec - 60 min	1 sec - 60 min	-	-	-	1/5/15/30/60 min	10 sec - 60 min	1 sec - 60 min	10 sec - 60 min	5 sec - 30			
Tijdsinstelling potentiaal vrij relais	10 sec - 30 min	10 sec - 30 min	-	-	-	-	-	2 sec - 60 min	2 sec - 60 min	2 sec - 60 min	-	-	10s 15/30/60 min	10s 15/30/60 min	-	-	-	2s 3/15/30/60 min	-	-	-	-			
Inbouwmaat sensor	65 mm Ø	65 mm Ø	65 mm Ø	65 mm Ø	65 mm Ø	65 mm Ø	65 mm Ø	65 mm Ø	65 mm Ø	65 mm Ø	65 mm Ø	65 mm Ø	65 mm Ø	65 mm Ø	16 mm Ø	31 mm Ø	55 mm Ø	-	65 mm Ø	65 mm Ø	-	-			
Accessoires																									
slave sensor (3m snoer)	870552	870552	870572	870572	870572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★ LET OP! : de sensoren 870602, 870604 en 870606 zijn 3 type sensoren die alle met het schakelblok 870600 werken. De sensoren worden zonder het schakelblok geleverd, per sensor een schakelblok meebestellen (zie specificaties 870600 hierboven).				-	-	-	-	-		
slave sensor (6m snoer)	870553	870553	870573	870573	870573	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-
slave sensor (8m snoer)	870554	870554	870574	870574	870574	870571	870571	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-
slave sensor (10m snoer)	870555	870555	870575	870575	870575	-	-	870585	870585	870585	-	-	870624	-					-	-	-	-	-	-	-
los schakelblok	870565	870565	870566	870566	-	-	-	870584	870584	870584	-	-	-	-	870600	870600	870600	-	-	-	-	-			
sensor verdeelstekker	-	-	-	-	-	-	-	870589	870589	870589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Aansluitkabel 5m 2 x RJ12	-	-	-	-	-	-	-	871600	871600	871600	-	-	-	-	871600	871600	871600	-	-	-	-	-			
Aansluitkabel 10m 2 x RJ12	-	-	-	-	-	-	-	871605	871605	871605	-	-	-	-	871605	871605	871605	-	-	-	-	-			
Koppeldeel 2x RJ12	-	-	-	-	-	-	-	183332	183332	183332	-	-	-	-	183332	183332	183332	-	-	-	-	-			
Afstandbediening aan/uit	-	-	-	-	-	-	-	870590	870590	870590	-	-	-	-	-	-	-	870590	-	-	-	-			
Afstandbediening uitgebreid	-	-	-	-	-	870625	870625	870588	870588	870588	-	-	870625	870625	-	-	-	870588	-	1404, zet en drukfouten voorbehouden.					