

LUMIKO LED DRIVER CONSTATE STROOM 350MA, 9-18W, 26-52V, DIMBAAR PLUG AND PLAY| 860033

Artikelnummer	860033
Merk	Lumiko
Type	DRV-18W-350-PD-MS
EAN Code	8716643062559
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Deze Lumiko LED driver is speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig, plug and play, aansluiten van Lumiko LEDmodules. Door de dubbele steekcontacten is parallelle aansluiting van meerdere drivers eenvoudig uit te voeren. Daarnaast is er een dubbele connectorbox voormonteerde voor het eenvoudig aansluiten van één of twee spots of voor het doorlussen van extra connectieboxen. De driver is standaard ingesteld op een output van 350mA maar kan door middel van dipswitches ook ingesteld worden op andere stromen. De driver is stabiel te dimmen met zowel fase-aansnijding als fase-afsnijding dimmers, voor het beste resultaat wordt een fase-afsnijdingsdimmer geadviseerd.

- Dimbare driver
- 350mA, 9.1 - 18.2W
- Dipswitch instelbaar op 200, 250, 300 en 350mA
- Dubbele steekcontacten
- Incl. plug and play connectorbox

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constate stroom Led spots
Protocol	Fase afsnijding (RC)
Uitgang	Instelbaar
Type component	Led driver
Type connector	Dynamisch
Toepassing	Mono (1ch)
Uitgangsvermogen	9.1 - 18.2 W
Opgenomen vermogen	3.2 W
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning	26 - 52 V
Ingangsspanning	198 - 264 V
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Geschikt voor constante stroom	Ja
Uitgangsstroom	200 - 350 mA
Constate stroom instelbaar	Ja
Instelbaar via	Dipswitches
Standaard ingesteld op	350 mA
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	125 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	25 mm
Arbeidsfactor	0.95
Max. inschakelstroom	5 A
Omgevingstemperatuur	-20 - 45 °C
Behuizing kleur	Wit
Met bekabeling	Ja
Aantal kanalen	1
Aantal XPG LED van 2.1W / 350mA	9 - 15
Aantal COB LED van 3.1W / 350mA	3 - 5

Frequentie ingangsspanning	50 - 60 Hz
Zelfstandig werkend	Ja
SELV	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Dimmen D4i	Nee
Rendement	85 %
Schokbestendigheid (gewone modus, L/N-aarde)	2 kV
Schokbestendigheid (differentiële modus, L-N)	2 kV
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	56
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	118
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000 h
Dimbaar	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Ja
Dimbaar DALI	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee

Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbereik	1 - 100 %
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja
Constance lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Dimbaar met push-button	Nee
Incl. Plug and play connector	Ja
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.