

MINI LED DRIVER DIMBAAR 10W 350MA MET AANSLUITBOX | 860308

Artikelnummer	860308
Merk	Lumiko
Type	LD-MINI-10-350D
EAN Code	8716643079557
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Dimbare minidriver voor het snel en eenvoudig aansluiten van Lumiko spots. Door het kleine formaat van deze driver is deze vrijwel overal toepasbaar. De driver past door een gat van slechts Ø41mm. De driver is uitgevoerd met een externe aansluitbox voor maximale flexibiliteit en een dubbele connectorbox voor het plug and play koppelen van Lumiko spots.



- Geschikt voor 2 - 3 Lumiko COB compactspots
- Compact formaat (minimale gatmaat; 41mm)
- Voorzien van aansluitbox met trekontlasting voor eenvoudig parallel aansluiten van meerdere drivers.
- Aan de output zijde voorzien van dubbele plug and play connectorbox voor het eenvoudig aansluiten van de spots of doorlussen naar de volgende connector
- Dimbaar door middel van een fase afsnijding/ trailing edge dimmer

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constance stroom Led spots
Protocol	Fase afsnijding (RC)
Uitgang	350mA
Type component	Led driver
Type connector	Statisch
Toepassing	Mono (1ch)
Uitgangsvermogen	4.9 - 10.15 W
Opgenomen vermogen	2.13 W
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning	14 - 29 V
Ingangsspanning	198 - 264 V
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Uitgangsstroom	350 - 350 mA
Constance stroom instelbaar	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	58 mm
Breedte	36 mm
Hoogte	20 mm
Arbeidsfactor	0.9
Max. inschakelstroom	5 A
Omgevingstemperatuur	-20 - 60 °C
Behuizing kleur	Wit
Met bekabeling	Ja
Aantal kanalen	1
Aantal COB LED van 3.1W / 350mA	2 - 3
Frequentie ingangsspanning	50 - 60 Hz
Zelfstandig werkend	Ja
SELV	Ja

Overbelastingsbeveiliging	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Dimmen D4i	Nee
Rendement	79 %
Schokbestendigheid (gewone modus, L/N-aarde)	1 kV
Schokbestendigheid (differentiële modus, L-N)	0.5 kV
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	200
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	200
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000 h
Dimbaar	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Geschikt voor pulsdrukker	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbereik	8 - 100 %

Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja
Constance lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Dimbaar met push-button	Nee
Incl. Plug and play connector	Ja
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.