

## LUMIKO LED DRIVER CONSTATE STROOM 350MA MET SNOER 3-18W, 1CH LUMIKO EASY| 860662-350

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>860662-350</b>               |
| Merk              | <b>Lumiko</b>                   |
| Type              | <b>LD-CC50W350-LE-MS</b>        |
| EAN Code          | <b>8716643076778</b>            |
| Inhoud verpakking | <b>1 Stuk in Kartonnen doos</b> |



Voorgestekerde Lumiko Easy dimbare driver tbv Constant Current LEDspots.

Deze driver kan gebruikt worden voor één of meerdere LEDspots. Vervolgens kan hij eenvoudig draadloos bediend worden middels het Lumiko Easy protocol. Koppelen met de wandzenders of afstandsbedieningen is heel eenvoudig. In twee klikken zijn ze aan elkaar gekoppeld.

- Inclusief snoer met 230V aansluitbox
- Secundair uitgevoerd met Lumiko dubbele connectorbox
- Dipswitch ingesteld op 350mA (3-18W, 8-52V)
- Dimbaar
- Te koppelen met Lumiko Easy mesh netwerk

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Type led driver                               | Constante stroom   Led spots |
| Protocol                                      | Lumiko Easy                  |
| Uitgang                                       | 350mA                        |
| Type component                                | Led driver                   |
| Type connector                                | Dynamisch                    |
| Toepassing                                    | Mono (1ch)                   |
| Uitgangsvermogen                              | 1 - 50 W                     |
| Behuizing                                     | Kunststof behuizing          |
| Geschikt voor constante spanning              | Nee                          |
| Uitgangsspanning                              | 8 - 52 V                     |
| Ingangsspanning                               | 220 - 240 V                  |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Nee                          |
| Geschikt voor constante stroom                | Ja                           |
| Uitgangsstroom                                | 350 - 350 mA                 |
| Constante stroom instelbaar                   | Ja                           |
| Instelbaar via                                | Dipswitches                  |
| Standaard ingesteld op                        | 350 mA                       |
| Beschermingsgraad (IP)                        | IP20                         |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140          | II                           |
| Geschikt voor buitengebruik                   | Nee                          |
| Lengte                                        | 210 mm                       |
| Breedte                                       | 50 mm                        |
| Hoogte                                        | 32 mm                        |
| Omgevingstemperatuur                          | -20 - 45 °C                  |
| Behuizing kleur                               | Wit                          |
| Met bekabeling                                | Ja                           |
| Aantal kanalen                                | 1                            |
| Aantal COB LED van 3.1W / 350mA               | 1 - 5                        |
| Frequentie ingangsspanning                    | 50 - 60 Hz                   |
| Zelfstandig werkend                           | Ja                           |
| SELV                                          | Ja                           |
| Overbelastingsbeveiliging                     | Ja                           |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Beveiliging voor temperatuur             | Ja        |
| Overtemperatuurbeveiliging               | Ja        |
| Beveiliging voor kortsluiting            | Ja        |
| Beveiliging voor overbelasting           | Ja        |
| Kortsluitbeveiliging                     | Ja        |
| Dimmen D4i                               | Nee       |
| Noodstroomvoorzieningssysteem            | Geen      |
| Dimbaar                                  | Ja        |
| Bediening via Bluetooth                  | Ja        |
| Dimbaar Dali-2                           | Nee       |
| Met IFTTT ondersteuning                  | Nee       |
| Compatible met Google Assistant          | Nee       |
| Compatible met Amazon Alexa              | Nee       |
| Compatible met Casambi                   | Nee       |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee       |
| Compatible met Apple HomeKit             | Nee       |
| Dimbaar RF                               | Ja        |
| Dimming fabrikantspecifiek               | Ja        |
| Dimbaar 10 V                             | Nee       |
| Dimbaar LineSwitch                       | Nee       |
| Dimbaar fase aansnijding                 | Nee       |
| Dimbaar DALI                             | Nee       |
| Dimming programmeerbaar                  | Ja        |
| Dimbaar Sine Wave Reduction              | Nee       |
| Dimbereik                                | 1 - 100 % |
| Dimbaar DMX                              | Nee       |
| Dimbaar netspanningsmodulatie            | Nee       |
| Constance lichtstroom regeling           | Nee       |
| Dimbaar Touch and Dim                    | Nee       |
| Dimbaar DSI                              | Nee       |
| Dimbaar Zigbee                           | Nee       |
| Dimbaar fase afsnijding                  | Nee       |
| Dimbaar met push-button                  | Nee       |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Incl. Plug and play connector | Ja  |
| Aantal kleurkanalen           | 1   |
| DIN-railmontage               | Nee |
| Bediening via Matter          | Nee |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.