

**Led in een complete set**

**IP44!**

VOOR BINNEN & BUITEN

1

## LUMIKO VENICE XPG LEDSPOTS

- ✓ 3x Venice XPG ledspot warm wit 3000K
- ✓ Vervangt 20W halogeenspots
- ✓ Inclusief driver en connectorblokjes
- ✓ Ideaal voor toiletten, slaapkamers en koven

ART. NR. 876850



2

## LUMIKO VENICE COB DIMBARE LEDSPOTS

- ✓ 3x Venice COB ledspot warm wit 3000K
- ✓ Vervangt 35W halogeenspots
- ✓ Inclusief dimbare driver en connectorblokjes
- ✓ Ideaal voor woonkamers, badkamers en keukens

ART. NR. 863852



3

## LUMIKO VERONA COB DIMBARE LEDSPOTS

- ✓ 3x Verona COB ledspot warm wit 3000K en armatuur
- ✓ Vervangt 35W halogeenspots
- ✓ Inclusief dimbare driver, connectorblokjes en armaturen
- ✓ Ideaal voor renovaties, badkamers en keukens

ART. NR. 863854



4

## LUMIKO LAGOS XPG LEDSPOTS

- ✓ 3x Lagos XPG meubelspot warm wit 3000K
- ✓ Vervangt 20W halogeenspots
- ✓ Inclusief driver en connectorblokjes
- ✓ Ideaal voor vitrines, keukens en onder kastjes

ART. NR. 863856



## Specificaties

	1	2	3	4
Artikelnummer set	876850	863852	863854	863856
Spots	Venice XPG	Venice COB	Verona COB	Lagos XPG
				
Artikelnummer spot	876642	863642	876520 + 863602	876696
Vermogen	2,3 W p/s	3,3 W p/s	3,3 W p/s	2,3 W p/s
Stroom	max. 700mA	max. 350mA	max. 350mA	max. 700mA
Spanning	3.3 V	9.2 V	9.2 V	3.3 V
Lichtstroom	Max. 180 lumen	Max. 310 lumen	Max. 310 lumen	Max. 180 lumen
Optiek	Lens	Reflector	Reflector	Diffuus
Vergelijkbaar met	20 W Halogeen	35 W Halogeen	35 W Halogeen	20 W Halogeen
Afmetingen	Ø 50mm x 27 mm	Ø 50mm x 27 mm	Ø 80mm x 27 mm	Ø 65mm x 14 mm
Boorgat	Ø 45mm	Ø 45mm	Ø 55mm	Ø 62mm
<b>Driver</b>	<b>876800</b>	<b>876819</b>	<b>860033</b>	<b>876800</b>
Aansluitspanning	100 - 240 V	100 - 240 V	100 - 240 V	100 - 240 V
Uitgangsstroom	350 / 700 mA	350 mA	350 mA	350 / 700 mA
Max. vermogen	max. 12,5 W	max. 12,5 W	max. 18 W	max. 12,5 W
Aantal spots <i>(min - max)</i>	XPG op 700mA: 1-5 XPG op 350mA: 1-9	COB op 350mA: 1-3	COB op 350mA: 3-5	XPG op 700mA: 1-5 XPG op 350mA: 1-9
Dimbaar	Nee	Ja, fase afsnijding Niveau: 30-100%	Ja, fase afsnijding Niveau: 10-100%	Nee
Afmetingen	99 x 39 x 24 mm	99 x 39 x 24 mm	120 x 53 x 27 mm	99 x 39 x 24 mm

### Led dimmer

Muur inbouwdimmer voor fase afsnijding tussen RC20 - 315W. Voor het dimmen van alle dimbare Lumiko setjes. Af te dekken met alle merken schakelmateriaal.

ART. NR. 891040



### Verlengkabels

2 meter	3 meter	5 meter	7 meter	10 meter
				
876802	876842	876844	876846	876848