

LUMIKO INBOUW SCHEMERSCHAKELAAR 230V 5A LUX INSTELBAAR 5-300 LUX | 820010

Artikelnummer	820010
Merk	Lumiko
Type	IB-06
EAN Code	8716643000704
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Inbouw schemerschakelaar IB-06 is een compacte schemerschakelaar die zich uitstekend leent voor het inbouwen in armaturen, schakelkasten of elektradozen. Maak hiermee van elk armatuur een automatisch schakelend armatuur! De sensorbehuizing is na inbouw IP66 en wordt geleverd met verschillende rubberringen voor een perfecte afdichting van het armatuur.



- IP66
- Tot 400VA LED
- Lux-waarde instelbaar
- 50x24x26mm behuizing
- Slechts Ø16mm doorvoermaat
- Inbouw in armatuur, schakelkast of elektradoos
- Geschikt voor praktisch alle soorten lichtbronnen
- Zeer geschikt voor reclame-/openbare-/preventieverlichting

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type connector	Inbouw
Uitvoering sensor	Lichtsensoren ingebouwd
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Soort contact	Relais
Kleur	Zwart
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9004
Inschakelhelderheid	5 - 300 lx
Uitschakelhelderheid	13 - 750 lx
Lux instelbaar	Ja
Uitschakelvertraging	60 s
Inschakelvertraging	60 s
Contacten	1 maakcontact
Max. schakelvermogen	1150 W
Max. schakelvermogen LED	400 W
LED verlichting	1 - 400 W
Inductieve belasting	1 - 400 W
Max. schakelstroom (ohmse belasting)	5 A
Ohmse belasting in Watt	1 - 1150 W
Eigen verbruik	0.6 W
C-Belasting	Ja
Met automatische nachtuitschakeling	Nee
Materiaal	Kunststof
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Nom. spanning	230 V
Spanningstype	AC
Temperatuurbestendigheid	-25 - 60
Gebruikstemperatuur	-25 - 60 °C
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP66
Lengte	50 mm
Breedte	26 mm
Hoogte	24 mm

Inbouw diameter	16 mm
Zwenkbaar	Nee
LED-indicatie	Ja
Met DALI interface	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Transparant	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.