

LED DRIVER IP20 CV 12V MAX. 12W DIMBAAR | 860095

Artikelnummer	860095
Merk	Lumiko
Type	LB-LD-12V-12D
EAN Code	8716643043961
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Zeer compacte dimbare leddriver voor constante spanning 12Vdc. Deze driver is bij uitstek geschikt voor het gebruik in een armatuur of boven een plafond met weinig ruimte. De driver wordt geleverd inclusief aansluitbox voor het eenvoudig parallel aansluiten van meerdere drivers.

- 12Vdc
- 2.4 -12W
- 51 x 50 x 24mm (LxBxH)
- Fase dimbaar (Fase aan- en afsnijding)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constance spanning Ledstrips
Protocol	Fase afsnijding (RC)
Uitgang	12Vdc
Type component	Led driver
Type connector	Statisch
Toepassing	Mono (1ch)
Uitgangsvermogen	2.4 - 12 W
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Ja
Uitgangsspanning	12 - 12 V
Ingangsspanning	220 - 240 V
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Geschikt voor constante stroom	Nee
Uitgangsstroom	0.1 - 1 mA
Constance stroom instelbaar	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	50 mm
Breedte	49 mm
Hoogte	24 mm
Arbeidsfactor	0.95
Max. inschakelstroom	5 A
Omgevingstemperatuur	-20 - 50 °C
Behuizing kleur	Wit
Met bekabeling	Ja
Aantal kanalen	1
Max vermogen per kanaal	12 W
Frequentie ingangsspanning	50 - 60 Hz
Zelfstandig werkend	Ja
SELV	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja

Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Dimmen D4i	Nee
Rendement	77 %
Schokbestendigheid (gewone modus, L/N-aarde)	0.5 kV
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	200
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	200
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000 h
Dimbaar	Ja
Modulatie PWM	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Geschikt voor pulsdrukker	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Ja
Dimbaar DALI	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja

Constance lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Dimbaar met push-button	Nee
Incl. Plug and play connector	Nee
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.