

IZY DIM CONTROLLER VOOR 4X8A EN 12-36 VDC

Artikelnummer	860360
Merk	Klemko
Type	IZD-RF4X8A36
EAN Code	8716643057302
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



RF-868 IZY dimmer ontvanger voor constante spanning tussen 12 en 36DC. Voorzien van 4 uitgangkanalen van elk maximaal 8A. De ontvanger dimt deze 4 uitgangen gelijktijdig op en af. Tevens kan de ontvanger door een potentiaal vrije pulstaster worden bestuurd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constance spanning Ledstrips
Uitgang	Instelbaar
Type component	Dim controller
Type connector	Statisch
Toepassing	Mono (1ch)
Uitgangsvermogen	1 - 288 W
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Ja
Nom. uitgangsspanning	12 - 36
Nom. spanning	12 - 36 V
Spanningstype	DC
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Geschikt voor constante stroom	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	171 mm
Breedte	58 mm
Hoogte	29 mm
Nom. (meet)frequentie	50 Hz
Temperatuurbereik	-20 - 50 °C
Behuizing kleur	Wit
Met bekabeling	Nee
Aantal kanalen	4
Max vermogen per kanaal	288 W
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Wi-Fi-Compatible	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee

Geschikt voor pulsdrukker	Ja
Dimbaar RF	Ja
Dimming fabrikantspecifiek	Ja
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Nee
Aantal kleurkanalen	4
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.