

DMX CONTROLLER 4 X 8 AMPERE CONSTANT VOLTAGE UITGANG

Artikelnummer	860426
Merk	Klemko
Type	DMX-4X8A-36
EAN Code	8716643057388
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



DMX controller voor omzetting van DMX 512 signaal naar (3) 4 x 8Ampere constant voltage uitgang. De spanning mag tussen 12Vdc en 36Vdc zijn. De controller is zeer geschikt voor het besturen van RGB LED verlichting zoals onze liniLED[®]en Klemko ledstrips.

Externe voeding

De controller moet via een externe driver worden gevoed.

Bij een ingangsspanning van 24 Volt kunt u de controller voor maximaal 192W belasten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type led driver	Constance spanning Ledstrips
Uitgang	Instelbaar
Type component	Kleurcontroller
Type connector	Statisch
Toepassing	Mono (1ch)
Uitgangsvermogen	1 - 288 W
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Ja
Nom. spanning	12 - 36 V
Spanningstype	DC
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Geschikt voor constante stroom	Nee
Uitgangsstroom	1 - 8000 mA
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	168 mm
Breedte	58 mm
Hoogte	28 mm
Nom. (meet)frequentie	50 Hz
Temperatuurbereik	-20 - 50 °C
Behuizing kleur	Wit
Met bekabeling	Nee
Aantal kanalen	4
Max vermogen per kanaal	288 W
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Wi-Fi-Compatible	Optioneel
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee

Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 10 V	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar DMX	Ja
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Nee
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Bediening via Matter	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.