

LUMIKO DINRAIL DIMMER DALI2, 200W LED, FASE AFSNIJDING, PULS | 890113

Artikelnummer	890113
Merk	Lumiko
Type	DRD-PAF-DALI2-200
EAN Code	8716643080133
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kist



Deze intelligente DALI-2 dimmer is voor gebruik in de meterkast of plaatsing op een DIN-rail. De dimmer kan bediend worden via het DALI-2 protocol en daarmee gekoppeld worden aan universele DALI-2 systemen. Daarnaast heeft de dimmer ook een puls-ingang om hem bekabeld te kunnen bedienen. De dimmer is aan te sturen via DALI-2 of puls en stuurt de verlichting aan via fase-afsnijding.

- DALI-2 (DT6)
- Uitgang: fase afsnijding
- LED max. 200W
- DIN-rail bevestiging
- Min. lichtniveau instelbaar
- Ingang voor pulsschakelaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type dimmer	DIN-rail
Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Accessoire
Protocol	DALI
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Nom. spanning	100 - 240 V
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. belasting vermogensweerstand	1 - 400 W
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Montagewijze	DRA (DIN-rail adapter)
Bevestigingswijze	DIN rail montage
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Schakelmateriaalhoogte	90 mm
Schakelmateriaalbreedte	18 mm
Schakelmateriaaldiepte	66 mm
Materiaal	Kunststof
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Nom. belasting inductiestroom	1 - 400 VA
Aansluitwijze	Schroefklem
Breedte	18 mm
Hoogte	90 mm
Diepte	66 mm

Max. schakelvermogen LED	200 W
Afdekkingen	Niet van toepassing
Ohmse belasting	0 - 400 W
Draadloos	Nee
Voedingssysteem	Netspanning
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Type dimming	Fase afsnijding
Ingang voor nevenunit	Ja
Transparant	Nee
Seriedimmer	Nee
Type component	Dimmer

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.