LUMIKO TOUCHSENSOR INBOUW TBV BIKKEL G3 | 890320

Artikelnummer	**890320**
Merk	**Lumiko**
Type	**D-INB-TOUCH-BG3**
EAN Code	**8716643079724**
Inhoud verpakking	**1 Stuk in Zak**



Verwerk deze touchdimmer achter een blindplaat of in een armatuur!

Koppel de touchdimmer aan de pulsuitgang van de Bikkel G3 en plak deze vervolgens achter de blindplaat of in een armatuur. De touchsensor registreert de aanraking door het materiaal heen en kan zo gebruikt worden voor het schakelen en dimmen van de verlichting. De polariteit is niet van belang bij de aansluiting en hij kan ook nog eens gecombineerd worden met 1 druk/draai dimmer, een tweede touchdimmer of een pulsschakelaar.

- Slechts 21x21x11mm
- Voorzien van zelfklevend tape
- Inclusief twee stickers om optioneel op het oppervlakte te plakken ter herkenning
- Geschikt voor niet geleidend materiaal tot 3mm dikte
- Aansluiting polariteit ongevoelig
- Verwerk onzichtbaar achter blindplaat of in armatuur
- Gebruik alleen in combinatie met de Bikkel G3

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type dimmer	Inbouwmodule
Samenstelling	Accessoire
Protocol	Fase afsnijding (RC)
Type belasting	Accessoire
Montagewijze	Inbouw
Bevestigingswijze	Plakken
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Nee
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Halogeenvrij	Ja
Aantal modules (bij modulair systeem)	2
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Aderdoorsnede	0.5 - 1.5 mm^2
Lengte	21 mm
Breedte	21 mm
Hoogte	11 mm
Min. diepte van de inbouwdoos	12 mm
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Afdekkingen	Universeel naar eigen keuze

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Draadloos	Nee
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Ingang voor nevenunit	Nee
Transparant	Nee
Seriedimmer	Ja
Type component	Dim controller

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.