

LUMIKO LED DIMMER VOOR GROOT VERMOGEN FASE AAN- EN AFSNIJDING 3-700W | 891028

Artikelnummer	891028
Merk	Lumiko
Type	DIM PAF 3-700
EAN Code	8716643069855
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Deze Lumiko dimmer is geschikt voor het dimmen van zwaardere belastingen tot wel 700W en te gebruiken met zowel fase af- als faseaansnijding. Hij is zeer geschikt voor grotere groepen verlichting zoals in kroonluchters of railspots. De dimmer wordt 2-draads aangesloten en is ook geschikt voor bediening middels één of meerdere pulsschakelaars. Door middel van de schuifregelaar op de dimmer kan gekozen worden voor faseafsnijding of faseaansnijding. De dimmer heeft een universele montageplaat en is met vrijwel alle bekende merken af te dekken.

- Groot vermogen 3 - 700VA
- 700VA fase afsnijding/ 200VA fase aansnijding
- 2-Draads aansluiting
- Insteekcontacten
- Uit te breiden met één of meerdere pulsschakelaars

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type dimmer	Druk/draai dimmer
Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Protocol	Fase aan- of afsnijding (RLC)
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Nom. spanning	220 - 240 V
Frequentie	50 - 60 Hz
Nom. belasting vermogensweerstand	3 - 700 W
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Schakelmateriaalhoogte	71 mm
Schakelmateriaalbreedte	71 mm
Aslengte	10 mm
Asdiameter	Universeel voor 4 en 6 mm
Materiaal	Metaal
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Aluminium
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Afbreekbare hoeken	Nee
Nom. belasting inductiestroom	3 - 200 VA
Nom. belasting capaciteitsvermogen	3 - 700 VA
Aansluitwijze	Schroefklem
Aderdoorsnede	0.5 - 2.5 mm ²
Diepte	23 mm
Min. diepte van de inbouwdoos	25 mm

Max. schakelvermogen LED	700 W
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Afdekkingen	Universeel naar eigen keuze
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Ohmse belasting	3 - 700 W
Voedingssysteem	Netspanning
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Type dimming	Fase aan- en afsnijding (RLC)
Ingang voor nevenunit	Ja
Transparant	Nee
Seriedimmer	Nee
Type component	Dimmer

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.