

LUMIKO LED DIMMER VOOR FASE AFSNIJDING 20-315W | 891040

Artikelnummer	891040
Merk	Lumiko
Type	D-PAF-315
EAN Code	8716643027466
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



De 891040 is een druk aan/uit-dimmer met een schakelvermogen van 20 - 315W en geschikt voor laagspanning halogeenlampen met elektronische trafo en 230V gloeilampen en 230V halogeenlampen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type dimmer	Druk/draai dimmer
Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Protocol	Fase afsnijding (RC)
Type belasting	Capacitieve belasting
Nom. spanning	220 - 240 V
Frequentie	50 - 50 Hz
Nom. belasting vermogensweerstand	20 - 315 W
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Max. aantal drivers - fase afsnijding	18 st
Max. aantal retrofit led lichtbronnen	18 st
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Schakelmateriaalhoogte	71 mm
Schakelmateriaalbreedte	71 mm
Aslengte	10 mm
Asdiameter	Universeel voor 4 en 6 mm
Materiaal	Metaal
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Aluminium
Lichtwaardegeheugen	Ja
App besturing via Bluetooth	Nee
Afbreekbare hoeken	Nee
Nom. belasting capaciteitsvermogen	20 - 315 VA
Aansluitwijze	Steekklem
Diepte	40 mm
Min. diepte van de inbouwdoos	40 mm
Max. schakelvermogen LED	315 W
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Afdekkingen	Universeel naar eigen keuze

Voedingssysteem	Netspanning
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Type dimming	Fase afsnijding
Transparant	Nee
Seriedimmer	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.